

## Datenblatt

### LinTech Bluetooth Freisprech- anlagen Basic



	Basic	Basic Multimedia
Bild:		
Geräteklasse	Bluetooth Freisprechsystem für Telefonvorbereitung oder als eigenständige Freisprechanlage mit internem Mikrofon im Bedienteil (Art. 1420D/I-P&C)	Bluetooth Freisprechsysteme für Telefonvorbereitung oder als eigenständige Freisprechanlage mit gleichzeitiger drahtloser Musikanbindung ans KFZ Soundsystem via AUX/LINE-IN <ul style="list-style-type: none"> <li>mit internem Mikrofon im Bedienteil (Art. 1420M/I-P&amp;C)</li> <li>mit externem Mikrofon (Art. 1420M-P&amp;C)</li> </ul>
Anschluss Freisprechen	VDA-, ISO-DIN-, autospezifische Adapterkabel oder über 12V/24V-Boardnetz mit externem Lautsprecher	VDA-, ISO-DIN-, autospezifische Adapterkabel oder über 12V/24V-Boardnetz mit externem Lautsprecher
Anschluss Musikübertragung	-	AUX/LINE-IN bzw. Eingang für externes Gerät (z.B. Wechsler, AUX-IN-Adapter) am KFZ Soundsystem
Bluetooth- Spezifikation	2.0	2.0
Bluetooth Profile	HFP	HFP, A2DP, AVRCP
Funkklasse	Bluetooth class 2 / 4 dBm	Bluetooth class 2 / 4 dBm
Reichweite	~ 10m	~ 10m
Bedienteil	ABS Gehäuse mit 4 Tasten und ca. 2 m Kabel mit RJ45 Stecker für Anschluss an Elektronikbox Maße ca. 40x25x12,3 mm	ABS Gehäuse mit 4 Tasten und ca. 2 m Kabel mit RJ45 Stecker für Anschluss an Elektronikbox Maße ca. 40x25x12,3 mm
Elektronikbox	ABS Gehäuse mit 4 Anschlussbuchsen für <ul style="list-style-type: none"> <li>Bedienteil (RJ45-Stecker)</li> <li>VDA, ISO-DIN, Adapterkabel oder Universal-Kabelsatz (4-poliger Molex-Stecker für 12V-Plus, Masse, Zündung, Stummschaltsignal)</li> <li>Lautsprecher (Mono-Audio 3,5 mm-Klinke)</li> </ul> Maße ca. 50x40x23 mm	ABS Gehäuse mit 4 Anschlussbuchsen für <ul style="list-style-type: none"> <li>Bedienteil (RJ45-Stecker)</li> <li>VDA, ISO-DIN, Adapterkabel oder Universal-Kabelsatz (4-poliger Molex-Stecker für 12V-Plus, Masse, Zündung, Stummschaltsignal)</li> <li>Lautsprecher (Mono-Audio 3,5 mm-Klinke)</li> <li>Externes Mikrofon (2,5 mm-Klinke)</li> <li>AUX/LINE-IN (Stereo-Audio 3,5 mm-Klinke)</li> </ul> Maße ca. 50x40x23 mm



Beleuchtung	ja	ja
Zündungserkennung	ja	ja
Anschluss KFZ Außenantenne	nein	nein
Lautstärkeregelung am Bedienteil	ja	ja
Anzahl koppelbare Bluetoothgeräte	8	8
Anzahl gleichzeitig verbindbarer Geräte	1x Mobiltelefon	1x Mobiltelefon 1x Musikplayer
Echo- und Nebengeräuschunterdrückung	ja	ja
Umschalten in Privatmode	ja	ja
Wahlwiederholung	ja	ja
Radiostummschaltung	ja	ja
Sprachwahl*	ja	ja
Wählen am Mobiltelefon	ja	ja
Annehmen/Abweisen eingehender Anruf	ja	ja
Umschalten in Musikmode	-	ja
Start / Stopp / Vor / Zurück	-	ja
Stopp Musikübertragung bei eingehenden Anruf	-	ja
Lieferumfang	Bluetooth Bedienteil, Elektronikbox, Befestigungsmaterial, Bedienungs- und Installationsanleitung	Bluetooth Bedienteil, Elektronikbox, Stereokabel mit Cinch-Stecker, Stereoadapter für Cinch auf 3,5 mm Klinke, Befestigungsmaterial, Bedienungs- und Installationsanleitung, Mikrofon optional
Optionales Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VDA-, ISO-DIN-, autospezifische Adapterkabel</li> <li>- Universalkabel mit offenen Enden für 12V/24V-Boardnetz mit externem Lautsprecher</li> <li>- Ladehalter handyspezifisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VDA-, ISO-DIN-, autospezifische Adapterkabel</li> <li>- Universalkabel mit offenen Enden für 12V/24V-Boardnetz mit externem Lautsprecher</li> <li>- Ladehalter handyspezifisch</li> </ul>

\* anhängig vom Mobiltelefon